

DESCRIPTION:

Rymax Contact Cleaner est recommandé pour l'élimination des huiles légères, de la poussière, de la saleté et des empreintes digitales sur les connecteurs électriques, les cartes de circuits imprimés, les relais, les interrupteurs, les balances, les minuteries et d'autres équipements électriques et électroniques sensibles.

Applications

- Interrupteurs
- Piles
- Points de contact
- Interrupteurs pour circuits imprimés
- Prises multiples

Comment l'utiliser ?

Avant toute utilisation, lisez attentivement les instructions figurant sur l'emballage et agissez en conséquence. L'aérosol doit être à température ambiante. La meilleure température de traitement se situe entre 5 et 30°C.

- Nettoyer, dégraisser et sécher soigneusement la surface.
- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Vaporiser le produit à une distance d'environ 20-25 cm de la surface.
- Appliquer le spray selon les besoins.
- Si le produit est utilisé comme spray de contact, ne pas mettre les installations électriques sous tension avant que le spray ne se soit évaporé.
- Si le produit est utilisé comme décapant, attendre 5 à 10 minutes.
- Veiller à une bonne ventilation lors de l'utilisation du produit.



LES NIVEAUX DE PERFORMANCE:

- Excellentes propriétés de dissolution
- Ne laisse aucun résidu
- Non conducteur
- Non corrosif
- Jet puissant
- Valve 360°

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

Contenu	Unité	400 ml
Base		Disolvantes orgánicos
Densité	g/ml	0.625
Propulseur		Propane/butane
Color	Visual	Transparente
Pression de vapeur 20 °C	Bar	5.5 to 6.5
Point d'éclair	°C	21
Teneur en COV	%	99
Rendement	g/sec	3.8
pH		Neutral